


MITOYA

MAKO 300



Lampa COB LED Bi-color

Instrukcja obsługi


Dziękujemy za wybór produktów MITOYA MAKO 300 do lampy zasilanej wideo COB LED Bi-color o poborze mocy 300 W. Lampa jest urządzeniem elektrycznym; jego niewłaściwe użytkowanie może spowodować awarię lub uszkodzenie na zdrowiu. Przed przystąpieniem do pracy należy zapoznać się z treścią poniższej instrukcji.

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Lampa MAKO 300 Bi-color
Osłona palnika
Kłoz Bowers
Przewód zasilający
Głowica statywowa
Pilot zdalnego sterowania
Walizka
Instrukcja obsługi

BUDOWA LAMPY

1. Blokada mocowania Bowers | 2. COB LED [palnik] | 3. Mocowanie statywu 16 mm | 4. Wyświetlacz | 5. Pokrętko regulacji mocy | 6. Pokrętko regulacji temperatury barwowej | 7. Gniazdo zasilania | 8. Wyłącznik | 9. Wentylator



FUNKCJE PILOTA

1. ON/OFF: włączenie/wyłączenie lampy. UWAGI! Przyciski są aktywne tylko gdy samo urządzenie jest włączone.
2. MUTE ON/OFF: włączenie/wyłączenie wentylatorów; wyłączenie wentylatora ogranicza moc światła do 30%.
3. Zmiana mocy światła na wyższą/nizszą.
4. CODE: nawigowanie połączona.
5. Zmiana temperatury barwowej na niższą/wyższą.
6. Zmiana trybu FX (aktywne tylko po wcześniejszym uruchomieniu trybu FX).
7. FX: tryb pracy / zmiana prędkości aktywnego trybu.
8. Wybranie temperatury barwowej CCT.
9. Tryb nocny: 10% mocy, 4500 K.
10. Poszczególne tryby PH.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Pobór mocy	300 W
Napięcie wyjściowe	AC 176-264 V
Kąt padania światła	120°
Strumień świetlny	13 000 lm
Temperatura barwowa	2700-6500 K (+200 K)
Odwzorowanie barw	CRI 95+
Materiał	Aluminium, ABS
Wymiary	133 x 148 x 142 mm
Waga	1440 g
Temperatura pracy	0-40°C
Wentylator	2000 rpm / 40-60 db
Model	MAKO 300 Bi-color
SKU	MTYMAKO300

OSTRZEŻENIA

- Lampa nie posiada uszczelnienia; należy chronić ją przed wilgocią, deszczem i pyłem.
- Lampa nie jest odporna na wstrząsy; należy chronić ją przed uszkodzeniami mechanicznymi i upadkami.
- Lampa posiada aktywny system chłodzenia (wentylator) oraz perforowaną obudowę, ułatwiającą odprowadzanie ciepła. Podczas pracy obudowa lampy nagrzewa się - jest to zjawisko naturalne. Należy zachować ostrożność; bezpośredni kontakt z wentylatorem/palnikiem COB LED może spowodować oparzenia i urazy.
- Dopuszczalna temperatura pracy lampy to 0-40°C. Jeśli lampa nagrzewa się do wyższych temperatur, zaprzestaj pracy z nią i skontaktuj się z serwisem.
- Przed włączeniem lampy należy zdjąć plastikową osłonę palnika. Sam palnik jest na stałe zabezpieczony osłoną ze szkła.
- Zaprzestaj pracy z lampą, jeśli jej obudowa została uszkodzona, widoczne są jej elementy wewnętrzne, lampa wydziela nieprzyjemny zapach lub występuje z niej dym.
- Nie ustawiaj lampy blisko oczu; intensywne światło może doprowadzić do uszkodzenia wzroku.
- Po zakończeniu pracy wypnij lampę z gniazda sieciowego.
- Po zakończeniu pracy odceknaj, aż obudowa lampy ostygnie, zanim spojrzysz ją do wnętrza pudełka.
- Przechowuj urządzenie poza zasięgiem dzieci i zwierząt w suchym i wentylowanym pomieszczeniu.

CHARAKTERYSTYKA

MAKO 300 Bi-color to lampa światła stałego COB LED o mocy 300 W. Oferuje regulację mocy światła i temperatury barwowej CCT 2700-6500 K, 8 trybów fotograficznych PH oraz 12 trybów tematycznych FX. Współczynnik CRI 95+ gwarantuje wiernie odwzorowanie barw. Lampa korzysta z zasilania sieciowego i posiada aktywny system chłodzenia, który uruchamia się automatycznie po włączeniu lampy. Jest przeznaczona do montażu na statywie z głowicą 16 mm oraz umożliwia korzystanie z modyfikatorów światła w standardzie Bowers.

BEZPIECZEŃSTWO I UTYLIZACJA



Symbol CE umieszczony na urządzeniu potwierdza, że produkt spełnia wymagania obowiązujących dyrektyw Unii Europejskiej dotyczących bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska.



Symbol WEEE oznacza, że urządzenie zawiera elementy zasilające podlegające selektywnej zbiórce odpadów. Produktu oraz jego baterii nie wolno wyrzucać razem z odpadami komunalnymi. Zużyty produkt należy oddać do wyznaczonych punktów zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego lub baterii.

Pamiętaj, że prawidłowa utylizacja pomaga chronić zdrowie i środowisko!

PRODUCENT/IMPORTER

MITOYA Sp. z o.o.,
Aleja 3 Maja 14 lok. 91,
00-381 Warszawa, Polska

ADRES KORESPONDENCYJNY

Sklep fotograficzny MITOYA,
ul. Racjonalizacji 5,
02-673 Warszawa, Polska

sklep@mitoya.pl
(22) 295 12 04
mitoya.pl
mitoya.eu

ZESKANUJ KOD QR
ABY UZYSKAĆ DOSTĘP
DO APLIKACJI



OBŚLUGA I TRYBY PRACY

Lampa MAKO 300 Bi-color oferuje trzy tryby pracy: CCT (światło naturalne), PH (tryb fotograficzny - 8 ustawień predefiniowanych) oraz FX (tryb tematyczny - 12 predefiniowanych efektów). Obsługa lampy opiera się na dwóch pokrętkach funkcyjnych z przyciskami, którym towarzyszy pomocniczy wyświetlacz. Lampa może być sterowana za pomocą bezprzewodowego pilota na podczerwień (IR) lub smartfona (aplikacji Bluetooth).

Podłącz lampę do gniazda zasilania sieciowego i włącz. Lampa uruchomi się w ostatnio aktywnym trybie. Aby zmienić aktywny tryb, nacisnąć pokrętkę (5).

Tryb CCT (tryb światła naturalnego):

Przekręć pokrętkę (5), aby zmienić moc światła. Przekręć pokrętkę (6), aby zmienić jego temperaturę barwową. Zakres temperatury barwowej wynosi 2700-6500 K; zmiana następuje co 100 K. Zmiana mocy odbywa się płynnie, od 0 do 100%.

Tryb PH (tryb fotograficzny):

Przekręć pokrętkę (6), aby zmienić tryb PH. Do wyboru jest 8 trybów, oferujących predefiniowaną temperaturę barwową światła, optymalną przy fotografowaniu konkretnych tematów i produktów. Przekręć pokrętkę (5), aby zmienić moc światła aktywnego trybu.

• Dostępne tryby PH:

1	Portret	5000 K
2	Sprzęt elektryczny	6300 K
3	Beauty	4500 K
4	Artykuły codziennego użytku	5800 K
5	Owoce i warzywa	4900 K
6	Odzień	3300 K
7	Dania i napoje	3800 K
8	Bizuteria	5400 K

Tryb FX (programy tematyczne):

Przekręć pokrętkę (6), aby zmienić tryb FX. Do wyboru jest 12 trybów, oferujących predefiniowane efekty tła, oznaczonych literami A-L. Przekręć pokrętkę (5), aby zmienić prędkość aktywnego trybu. Do wyboru są trzy prędkości, oznaczone jako Speed 1, Speed 2 Speed 3.

UWAGI! W trybie FX lampa świeci światłem o stałej mocy. Nie ma możliwości zmniejszenia/zwiększenia jego intensywności.

• Dostępne tryby FX:

A	Zmiana mocy światła w pełni
B	Zmiana temperatury barwowej w pełni
C	Blaskawice
D	Ekran TV
E	Światła samochodu
F	Migoczące światło białe
G	Światło świecy
H	Pulsujące światło białe
I	Uszkodzona żarówka
J	Świecące ognie (światło ciepłe)
K	Eksplozja (światło białe)
L	Spawanie

STEROWANIE BEZPRZEWODOWO

Lampa MAKO 300 Bi-color posiada moduł Bluetooth, umożliwiając sterowanie nią z poziomu aplikacji mobilnej oraz pilota na podczerwień (IR). Zawarty w poniższej instrukcji kod QR umożliwia pobranie aplikacji. Pilot jest sterowany z lampą automatycznie i może sterować tylko jedną lampą jednocześnie. W przypadku utraty połączenia, należy nacisnąć przycisk CODE na pilocie przez około 3 sekundy - migotanie lampy zasygnalizuje ponowne nawiązanie połączenia.