

MITOYA

PARROT 7S



Monitor selfie do telefonu
z mocowaniem magnetycznym

Instrukcja obsługi

Dziękujemy za wybór produktów MITOYA

PARROT 7S to monitor podglądowy do smartfonów z funkcją sterowania dotykowego. Wyposażony w mocowanie magnetyczne w standardzie MagSafe, może być zamontowany na płaskiej powierzchni i służyć jako podgląd selfie, wyświetlając obraz z jego ekranu. Umożliwia to tworzenie zdjęć i filmów selfie w wysokiej rozdzielczości przy pomocy głównego obiektywu, wygodną kontrolę kadru.

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Monitor PARROT 7S
Dodatkowy adapter magnetyczny
Przewód USB
Instrukcja obsługi

OSTRZEŻENIA

- » Monitor nie posiada uszczelnienia; należy chronić go przed wilgocią, deszczem i pyłem.
- » Monitor nie jest odporny na wstrząsy; należy chronić go przed uszkodzeniami mechanicznymi i upadkami.
- » Urządzenie posiada wbudowany akumulator. Należy chronić je przed działaniem wysokich temperatur i ognia.
- » Przed zamocowaniem monitora upewnij się, że powierzchnia telefonu jest czysta, sucha i zapewnia poprawne połączenie magnetyczne.
- » Pomiedzy magnesami nie powinny znajdować się żadne inne elementy. Osłabione połączenie może spowodować odłączenie urządzenia i jego upadek.
- » Nie używaj monitora z uszkodzonymi uchwytem magnetycznym, poluzowanymi elementami obudowy ani zdeformowanym pierścieniem montażowym.

- » Podłącz kable do monitora trzymając urządzenia w stabilnej pozycji. Mocowanie magnetyczne może nie utrzymać monitora podczas gwałtownych ruchów, biegania, jazdy czy uprawiania sportów.
- » Urządzenie posiada magnesy. Zachowaj bezpieczną odległość od nośników danych, defibrylatorów i innych urządzeń medycznych.
- » Nie przechowuj urządzenia bezpośrednio przy kartach z pasmami magnetycznymi, magnetycznych nośników danych ani innych przedmiotach wrażliwych na działanie magnesów.
- » Nie używaj monitora, jeśli jego obudowa, ekran, port ładowania lub przewód zasilający są uszkodzone albo widoczne są elementy wewnętrzne urządzenia.
- » Do ładowania używaj sprawnego przewodu i zasilacza o parametrach zgodnych z instrukcją urządzenia. Dobre niewłaściwego zasilania może spowodować uszkodzenie monitora lub nie zainicjować procesu ładowania.
- » Funkcja bezprzewodowego przesyłania obrazu może działać z niewielkim opóźnieniem. Nie należy używać monitora w sytuacjach, w których opóźnienie obrazu mogłoby stwarzać zagrożenie dla zdrowia lub życia.
- » Nie obsługuj monitora podczas prowadzenia pojazdu ani wykonywania czynności wymagających pełnej koncentracji.
- » Przechowuj monitor poza zasięgiem dzieci i zwierząt, w suchym, chłodnym i wentylowanym pomieszczeniu.

CHARAKTERYSTYKA

Monitor podglądowy do telefonu PARROT 7S posiada dotykowy ekran z matrycą IPS o przekątnej 4,2 cala. Służy do przesyłania obrazu z kamery smartfona. Obraz jest wyświetlany w rozdzielczości 1136 × 640 p i może być obracany pionowo lub poziomo. Monitor posiada również wbudowany głośnik oraz gniazdo słuchawkowe 3,5 mm.


Monitor bazuje na funkcji Screen Mirroring w urządzeniach iPhone oraz bezprzewodowego przesyłania ekranu w smartfonach z systemem Android. Urządzenie nie bazuje na sygnale Bluetooth i tworzonej sieci WiFi, która umożliwia przesyłanie obrazu. Do poprawnego działania monitora konieczne jest jednocześnie korzystanie z obydwu połączeń.

UWAGA! Niektóre smartfony (np. Google Pixel) oferują opcję współdzielenia ekranu tylko w ramach własnego ekosystemu i nie nawiązują połączenia z monitorem.

Monitor PARROT 7S posiada wbudowany akumulator litowo-polimerowy o pojemności 1500 mAh. Czas pracy na jednym ładowaniu wynosi od 2 do 3 godzin, w zależności od ustawień jasności oraz warunków zewnętrznych (niskie lub wysokie temperatury skracają czas pracy; czas to zjawisko naturalne).

UWAGA! Na czas ładowania monitor należy wyłączyć.

BUDOWA




UWAGA! Jednoczesne korzystanie z WiFi i Bluetooth jest wymagane dla każdego telefonu. Połączenie Bluetooth odpowiada za funkcje dotykowe i obsługę przycisków. WiFi za przesyłanie obrazu.

ZMIANA KANAŁU AWDL (IPHONE)

AWDL to kable WiFi, wykorzystywane przez technologię Apple Wireless Direct Link. Jeśli próba nawiązania połączenia pomiędzy smartfonem Apple a monitorem nie powiedzie się, zmień kanał AWDL w monitorze i spróbuj ponownie. Do wyboru są kanały 149, 144 i 16.

Kanał AWDL możesz również zmienić, jeśli obraz na monitorze zacina się, rozłącza lub w otoczeniu działa wiele sieci WiFi.

FUNKCJA ZOOM (IPHONE)



Po włączeniu funkcji Zoom możliwe jest sterowanie dotykowe, powiększenie obrazu wyświetlanego na monitorze i przesuwanie powiększonego fragmentu za pomocą gestów.


1. Dotknij ekranu dwukrotnie trzema palcami, aby włączyć lub wyłączyć powiększenie.
2. Przeciągnij palcami, aby przesunąć powiększony obraz.
3. Dotknij dwukrotnie, a następnie przeciągnij bez odrywania palców, aby zmienić poziom powiększenia.

Aby przywrócić widok w skali 1:1, ponownie dwukrotnie dotknij ekranu trzema palcami. Pozostałe ustawienia nie ulegają zmianie.

MOCOWANIE MAGNETYCZNE

Monitor podglądowy PARROT 7S posiada wbudowany magnes zgodny ze standardem mocowania MagSafe. Może być zamocowany bezpośrednio na wybranych modelach iPhone, na smartfonach posiadających własne mocowanie magnetyczne lub etui z magnesem. W zestawie z monitorem znajduje się dodatkowy magnetyczny adapter - pierścień z warstwą kleju, który można nakleić na telefon bez własnego magnesu.

Podczas montażu należy upewnić się, że monitor przylega do telefonu prawidłowo, mocowanie nie ma luzów, a urządzenie nie chwieje się.



Instrukcję opracowaną w sierpniu 2026 r. Producent zastrzega sobie prawo do późniejszych zmian w konstrukcji, specyfikacji i wyposażeniu produktu, który mogą nie zostać uwzględnione w niniejszej instrukcji.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie monitora wynikające ze zmian, błędów lub ograniczeń oprogramowania smartfona, w tym aktualizacji systemu operacyjnego, ustawień telefonu oraz działania aplikacji zewnętrznych.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model	PARROT 7S
Przekątna ekranu	4,2 cala
Typ matrycy	IPS
Rozdzielczość	1136 × 640 p
Moc znamionowa	1,85 W
Typ akumulatora	Litowo-polimerowy
Pojemność	1500 mAh
Ładowanie	USB-C 5 V 1 A
Gniazdo słuchawkowe	3,5 mm mini jack
Głośnik	Wbudowany
Łączność bezprzewodowa	Bluetooth, WiFi 2,4 / 5 GHz
Materiał	ABS, szkło, magnes
Wymiary	108 × 63 × 10,5 mm
Waga	100 g

1. Wyświetlacz 4,2 cala
2. Przelicznik ON/OFF
3. Dioda kontrolna
4. Port USB-C do ładowania monitora
5. Port słuchawkowy 3,5 mm
6. Głośnik
7. Przycisk funkcyjny: wyzwalanie migawki lub start nagrywania
8. Przycisk funkcyjny: nacisnąć krótko, aby obrócić ekran pionowo/pionowo; nacisnąć i przytrzymać 3 sekundy, aby wyłączyć ekran lub zresetować
9. Przycisk funkcyjny: nacisnąć krótko, aby zmienić proporcje obrazu Full Screen/1:1; nacisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy, aby zmienić kanał AWDL

NAWIĄZYWANIE POŁĄCZENIA

1. Włącz monitor.
2. Aktywuj Bluetooth w telefonie i użyj opcji Skanuj w poszukiwaniu nowych urządzeń/Skanuj nowe urządzenia/ nową funkcję, mogą się różnić w zależności od producenta/modelu/systemu operacyjnego używanego telefonu.
3. Wyszukaj monitor pod nazwą iScreen_BT i nawiąż połączenie.
4. Aktywuj na telefonie funkcję klonowania ekranu. W zależności od producenta/modelu/systemu operacyjnego może to być m.in. Screen Mirroring, Smart View, Wyświetlacz bezprzewodowy, Projekcja bezprzewodowa lub podobne.
5. Odszukaj monitor pod nazwą iScreen_p2p i nawiąż połączenie.

UWAGA! Pierwsze połączenie może wymagać podania kodu bezpieczeństwa: 1234. Próba o kod jest zależna od systemu/modelu telefonu; niektóre modele korzystają z własnych wewnętrznych protokołów bezpieczeństwa i nie wymagają autoryzacji.

BEZPIECZEŃSTWO I UŻYTIKACJA



Symbol CE umieszczony na urządzeniu potwierdza, że produkt spełnia wymagania obowiązujących dyrektyw Unii Europejskiej dotyczących bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska.



Symbol WEEE oznacza, że urządzenie zawiera elementy zasilające podlegające selektywnej zbiórce odpadów. Produktu oraz jego baterii nie wolno wyrzucać razem z odpadami komunalnymi. Zużyty produkt należy oddać do wyznaczonych punktów zbiórki sprzętu elektronicznego i elektrycznego lub baterii.

Pamiętaj, że prawidłowa użyciaka pomaga chronić zdrowie i środowisko!

PRODUCENT/IMPORTER

MITOYA Sp. z o.o., Aleja 3 Maja 14 lok. 91,
00-381 Warszawa, Polska

ADRES KORESPONDENCJI

Sklep fotograficzny MITOYA, ul. Racjonalizacji 5,
02-673 Warszawa, Polska

sklep@mitoya.pl
(22) 295 12 04
mitoya.pl
mitoya.eu